

version du 30/11/2012	table1	table2	table3	table4	table5	table6	tirage au sort	serveur affichage
nom réseau (*) machine	uc24575	uc24572	uc24571	uc24588	uc24581	uc24576	Comité-pc	lpush
login	master	r-dojo						
mot de passe								
adresse IP	10.1.213.5	10.1.213.10	10.1.213.9	10.1.213.6	10.1.213.7	10.1.213.8	10.1213.2	10.1.213.50:8950
boitier TV	10.1.213.51	10.1.213.52	10.1.213.53	10.1.213.54	10.1.213.55	10.1.213.56		

(*) le nom complet de la machine est à compléter ainsi uc*****.w2k.cg76.fr

MODE OPERATOIRE TABLES

MODE OPERATOIRE DU TIRAGE MICRO COMITE

- A- allumer le micro portable du comité départemental (Comité-pc)
- B-ouvrir la session sous le compte **master** (impérativement : même compte que les micros des tables)
- C-Valider les pesées et faire le tirage au sort dans un répertoire **INDEPENDANT** du répertoire partagé
- D-Une fois le tirage au sort validé **et seulement à ce moment là** , recopier le contenu du répertoire vers le répertoire partagé Utilisateurs/Public/tableau/"nom de sous-répertoire de compétition date-caté à créer"

- 1- s'assurer que le micro portable du comité est branché, connecté au réseau, session master ouverte
- 2- vérifier les branchements (électrique et réseau) et allumer les écrans
- 3- vérifier que le voyant du boitier de la Télé (accroché derrière, du côté droit face aux Télé) est bien allumé, sinon, revérifier les branchements
(s'assurer que les micros sont sur les bonnes tables , on commence par le 1, à gauche quand on est face au podium)
- 4- brancher les micros , les connecter au réseau et les allumer (s'ils sont déjà allumés en arrivant, les redémarrer)
- 5- vérifier que la Lumière (LED) du connecteur réseau est allumée et clignote, sinon changer de prise réseau, vérifier le voyant, **puis éteindre et rallumer** le micro
- 7- se connecter avec le login du micro : master sans mot de passe)
- 8- vérifier que le répertoire Z est connecté (micro lancé sans câble réseau ou ou avant le micro Comité = pas de Z)
- 9- lancer le programme i_tech (icône) sur le micro
- 10- l'écran du micro s'affiche sur le plasma, lancer "suivi des combats"
si les écrans plasma ne répondent pas , voir mode opératoire

Les opérations doivent être faites dans l'ordre, sur chaque micro, de préférence dès le début de la pesée

noms de sous répertoire partagé dans tableaux sous cette forme 2012-12-08-CADETS

documentation Partage Réseau

Le repertoire partagé est situé sur le micro portable du Comité-pc

la ressource partagée est le répertoire C:\Utilisateurs\Public\tableaux

La ressource est accessible en connectant le Z: sur \\Comité-pc\Utilisateurs\Public\tableaux

la connexion est mémorisée et automatique sur les 6 micros des tables **sous réserve que le micro du comité soit sous tension et connecté (master) et que le réseau soit branché sur les portables avant de les allumer**, le répertoire partagé est disponible par un raccourci sur le bureau sous Z:

Il faut placer les fichiers **APRES LE TIRAGE AU SORT** dans un sous répertoire de tableaux correspondant à la compétition

en recopiant le contenu du répertoire non partagé du micro du Comité

paramétrer dans le logiciel TABLEAU de chaque portable pour la compétition le répertoire Z:

Sur les table , ouvrir saisie,sélectionner la compétition, choisir sexe et poids et sélectionner si besoin le sous répertoire de la compétition

Pour connecter un micro **perso**, il doit appartenir au groupe réseau "Workgroup" (paramétrage réseau) et créer si besoin un compte master (administrateur)

clic droit souris, ouvrir une connexion réseau choisir Z: donner le nom du dossier \\Comité-pc\Utilisateurs\Public\tableaux

pour reconnecter le réseau, clic droit sur poste de travail, connecter un lecteur réseau et revalider

documentation CONNEXION DES ECRANS

(voir schéma)

Dans l'ordre : vérifier le câblage : câble entre prises des écrans 1&2 et 5&6 et les prises réseau sous tables centrales

Ecrans 3 & 4 à brancher en direct sur une prise réseau alimentée (point bleu sur la prise sous tables centrales) selon schéma

vérifier que les plasmas sont branchés (prises RJ et électriques) et **les allumer** (bouton sur l'arête au dessus à droite)

vérifier que le boîtier serveur d'images est sous tension (baie réseau bureau vitré du milieu , boîtier vertical avec bouton de mise sous tension

le voyant de mise sous tension doit être allumé (pour l'éteindre appuyer 10s sur le bouton en attendant qu'il s'éteigne)

Si les écrans ne répondent pas

reconnecter le micro via le serveur

lancer internet explorer, aller sur le serveur d'écrans adresse <http://10.1.213.50:8950> (pré configuré en principe) depuis un des micros

(remarque : s'il y a un serveur proxy dans la configuration internet du poste l'accès est impossible)

login r_dojo , pas de mot de passe

sélectionner l'icône ibox, et cocher la case box 1 à 6 (comme les tables) à reconnecter, faire MAJ de multimédia, confirmer

si rien ne bouge après 1mn , refaire MAJ multimédia une 2e fois, tout ce qui est sur l'écran du micro doit s'afficher

attention, si on ferme l'icône i_tek en bas , cela pour enlève l'envoi sur le plasma, il faudra relancer i_tek et reconnecter le micro via le serveur

login gestion du serveur (bandeaux, images, etc.. g_dojo formation à prévoir)

éviter de toucher aux câbles déjà branchés